

## نحوه نصب و اتصالات پنل کدینگ

ردیف	نشان ها	عملکردها
۱	p1	دوربین
۲	p2	بلندگو
۳	p3	میکروفن
۴	p4	نمایشگر
۵	p5	صفحه شماره گیر
۶	p6	تنظیم دوربین در جهت بالا و پایین
۷	p7	تنظیم صدای بلندگو
۸	p8	تنظیم میکروفن
۹	p9	منفی (G)
۱۰	p10	مثبت ۱۵ تا ۱۸ ولت (P)
۱۱	p11	خروجی مثبت دکورها (P)
۱۲	p12	صدا (A)
۱۳	p13	منفی (G)
۱۴	p14	تصویر (V)
۱۵	p15	فرمان خط اطلاعات (BB)
۱۶	p16	فرمان خط اطلاعات (AA)

ردیف	نشان ها	عملکردها
۱	D1	ورودی فرمان (AA) از پنل
۲	D2	ورودی فرمان (BB) از پنل
۳	D3	ورودی تصویر (V) از پنل
۴	D4	ورودی صدا (A) از پنل
۵	D5	ورودی برق مثبت (P) از پنل
۶	D6	ورودی برق منفی (G) از پنل

### تعیین شماره واحدها در دکودر کدینگ

۱- ابتدا کلید (Set) را برای یک ثانیه فشار داده تا بر روی نمایشگر دکودر (۱AD) نمایش دهد و با کلیدهای (up و Down) یک شماره برای خروجی (۱PH) انتخاب کرده و بعد کلید (Set) را فشار داده تا نمایشگر (۲AD) را نمایش دهد و دوباره با (up و Down) یک شماره برای خروجی (۲PH) در نظر گرفته و کلید (Set) را مجدد فشار داده تا (۳AD) نمایش دهد و با کلید (up و Down) شماره ای برای خروجی با (۳PH) انتخاب کرده کلید (Set) را فشار داده تا (۴AD) نمایش داده شود و با کلید (up و Down) یک یک شماره جدید برای (۴PH) در نظر گرفته و برای ذخیره شدن کلید (Set) را فشار دهید.

تذکره: اگر برای خروجی های دکودر یک شماره مشترک در نظر گرفته شود پیغام (Err) روی دکودر نمایش داده می شود.

\* اگر شماره ای مشابه برای خروجی های دکودر در نظر گرفته شود. این شماره از پنل زنگ نخواهد خورد.

\* اگر برای خروجی یک دکودر به مانیتور شماره جدیدی بخواهید در نظر بگیرید باید تمامی خروجی های آن دکودر از اول برنامه ریزی شود.

